

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАБЕЛИ ЗА ТОК

Избягвайте контакт на кожата, очите и дрехите с киселината на акумулатора.

Използвайте кабелите за ток само с акумулатори с еднакъв волтаж

ИНСТРУКЦИИ:

Свържете положителните червени(+) клеми към положителните (+) клеми на двата акумулатора (първо изтощения акумулатор)

Свържете отрицателната черна(-) клема към отрицателната (-) клема на заредения акумулатор

Свържете отрицателната черна(-) клема към блокът на двигателя на колата с изтощения акумулатор, колкото се може по далеч от акумулаторът и (Директното свързване към отрицателната клема на изтощения акумулатор е възможно но не се препоръчва)

След като запалите не гасете двигателя и махнете клемите веднага като следвате обратната процедура

(Първо откачете отрицателната (-) клема от блокът на двигателя)